

SC200/SC1000-controller

Software-update

Installeer de laatste softwareversie op de controller voordat er een nieuwe sensor wordt aangesloten.

Opmerking: Installeer de laatste software voor de controller voordat er software-updates voor de sensor worden geïnstalleerd.

Te verzamelen items:

- SD-kaart¹
- MMC-adapter (SC1000-controllers die vóór juli 2007 zijn aangeschaft)
- Een apparaat met een SD-kaartlezer en toegang tot het internet

De geïnstalleerde softwareversie vaststellen

1. Druk op **home**.
2. Druk op **menu**.
3. Voor de SC200-controller selecteert u SC200 INSTELLINGEN>SC200 INFORMATIE.
De geïnstalleerde softwareversie wordt weergegeven.
4. Voor de SC1000-controller selecteert u TEST/ONDERHOUD>DISPLAY INFO.
De geïnstalleerde softwareversie wordt weergegeven.

De laatste softwareversie installeren

LET OP


Schakel de stroom naar de controller niet uit tijdens een software-update: dit zal de controller beschadigen.

Als de laatste softwareversie nog niet is geïnstalleerd, installeert u de laatste softwareversie.

1. Sla de software-updatebestanden als volgt op de SD-kaart op:
 - a. Plaats de SD-kaart in de SD-kaartlezer of een apparaat met toegang tot het internet (bijv. een PC).
 - b. Klik op de link voor de software-update op de website van de fabrikant.
 - c. Sla de gedownloade software (het zip-bestand) op het apparaat op.
 - d. Pak de bestanden uit de zip-map uit en sla ze op in een map op het apparaat.
 - e. Voor de SC200-controller slaat u de inhoud van de map op in de hoofdmap van de SD-kaart.



- f. Voor de SC1000-controller slaat u de inhoud van de map Software Update op in de map Update op de SD-kaart.



¹ De fabrikant raadt aan dat voor elke controller een andere SD-kaart wordt gebruikt. Gebruik een SD-kaart van 8 GB of minder. Voor de SC1000-controller bereidt u de SD-kaart voorafgaand aan het eerste gebruik voor. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de SC1000-controller.

